
3A1791 Этере Redundancy Switch

3A1791 - это резервный компонент для переключения управления устройствами между основным/резервным контроллерами, устройства могут быть подключены через GPI или последовательно.



Redundancy Switch

3A1791 - это резервный коммутатор, который позволяет переключать несколько основных/резервных устройств, независимо от того, управляются ли они по последовательному каналу (например, RS-232 и RS-422) или через GPI.

■Устройство основано на релейной коммутации, его соединения являются полностью двунаправленными
■Резервный переключатель Этере не создает помех и не изменяет сигнал, подлежащий переключению. Кроме того, переключение управляется реле
■Линии связи независимы друг от друга, и можно использовать любой протокол
■Переключение может осуществляться вручную с передней панели, с помощью GPI с дистанционным управлением или с помощью Автоматизации Этере
■Для резервирования используются два источника питания
■При использовании с Etere Automation EA1791 отправляет сообщения об ошибках SNMP в случае неисправности одного из своих источников питания
■Для каждого канала воспроизведения требуется один EA1791
■EA1791 - это третья версия предыдущего ET0558, устройство производится в Сингапуре

Ключевые Функции



☐ 25 линий GPI на соединении DB25
☐ 8 последовательных линий на разъеме RJ45
☐ Дистанционное управление на разъеме RJ45
☐ Все контакты RJ45 переключаются с помощью реле

Техническая информация



☐ Последовательные разъемы 8
☐ Количество выходов на RJ45 8
☐ Количество переключенных последовательных линий 8
☐ Количество переключенных последовательных линий GPI 25
☐ GPI-разъем DB25
☐ Максимальный ток переключения 300 мА
☐ Коммутационное напряжение не более 50Vcc/Vca
☐ Канал вывода Оптической Информации
☐ Диапазон температур от + 5 до + 45° C
☐ Относительная влажность < 90 % без образования конденсата
☐ Переменный ток 220 В 47-63 Гц
☐ Потребление переменного тока < 90 ВА
☐ Стандартные размеры стойки 19" 1 дюйм (мм) 45 (В) x 442 (Ш) x 245 (Д)
☐ Вес 1,9 кг

© Etere pte ltd All rights reserved